


36 386 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E POWER BOX



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Infra rouge sur plage 1/2" avec mitigeur
- Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie
- Monotrou sur plage
- Système de montage rapide
- 7 programmes paramétrés:
- Avec chasse automatique 24/72 heures
- Utilisateur dépendant
- Avec mode nettoyage
- Coupure de sécurité après 60 sec.
- Fonctions additionnelles avec la télécommande:
- Durée de rinçage réglable
- Réflexion ajustable avec la télécommande
- Activation de la désinfection thermique pour 3.5 ou 11 min
- Mitigeur avec limiteur de température
- Mousseur 5.7 l/min
- Incluant tous les flexibles de connection
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Powerbox
- Générateur d'énergie avec turbine à eau
- Unité d'économie d'énergie interne
- 60 s utilisation = 24 h énergie / 260 s = 100 h énergie
- Avec une réserve d'énergie
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Long-Life finition durable

36 386 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E POWER BOX



ERSATZTEILE , avril 2013 – now

- 1: Vis de rosace (Numéro de commande 4283100M)
 - 2: Mousseur (Numéro de commande 42832000)
 - 3: Axe de mélange (Numéro de commande 42402000)
 - 3.1: Joint torique (Numéro de commande 4284000M)
 - 4: Levier de mitigeur (Numéro de commande 42401000)
 - 4.1: Joint torique (Numéro de commande 4284000M)
 - 5: Flexible de raccord (Numéro de commande 42403000)
 - 5.1: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 4240400M)
 - 5.2: Filtre (Numéro de commande 4241300M)
 - 6: Electronique (Numéro de commande 42458000)
 - 6.1: Boîtier pile (Numéro de commande 42393000)
 - 7: Générateur (Numéro de commande 42457000)
 - 7.1: Boîtier pile (Numéro de commande 42393000)
 - 8: Electrovanne (Numéro de commande 42456000)
 - 9: Télécommande de réglage infrarouge (Numéro de commande 36206000)*
 - 10: Mousseur (Numéro de commande 36133000)*
 - 11: Mitigeur pré-réglable invisible (Numéro de commande 42408000)*
- * Accessoires spéciaux